MANUALE GENERALE

Olivetti Te 300 - Ruote di stampa

TERMINALE PER COMUNICAZIONI

Il presente manuale contiene l'elenco delle ruote di stampa esistenti per i modelli di classe Te 300 a 5 e 8 bit

olivetti

Marketing
Biblioteca di informazione

Aprile 1969

Cod. Mark.: 06-11-02/4-9 I
Cod. Mag. : 3943091 P

SOMMARIO

Premessa	1
Ruote di stampa	3
Indice analitico	37

PREMESSA

Scopo di questa raccolta e di illustrare le ruote di stampa attualmente previste per la classe Te 300 a 5 e 8 bit.
Essa non contiene informazioni sulle configurazioni di macchine che utilizzano queste ruote di stampa.
Tali informazioni sono contenute nella raccolta delle "Schede Prodotto".
Per ogni gruppo di ruote di stampa sono indicati alcuni caratteri che, pur essendo coniati sulle ruote, non vengono normalmente stampati.
Questa, tuttavia, non e una caratteristica delle ruote di stampa ma dipende esclusivamente dal Gruppo Funzioni montato sulla macchina.

4 ruote CCITT n. 2 Italia carattere Baltea MAIUSCOLO

				b1	LTRS 0	LTRS 1	CFRS 0	CFRS 1
b5	b4	b3	b2					
0	0	0	0		*	E	*	3
0	0	0	1		≡	A	≡	–
0	0	1	0		>	S	>	'
0	0	1	1		I	U	8	7
0	1	0	0		<	D	<	⌖
0	1	0	1		R	J	4	⍾
0	1	1	0		N	F	,	°
0	1	1	1		C	K	:	(
1	0	0	0		T	Z	5	+
1	0	0	1		L	W	)	2
1	0	1	0		H	Y	;	6
1	0	1	1		P	Q	0	1
1	1	0	0		O	B	9	?
1	1	0	1		G	↑	%	↑
1	1	1	0		M	X	.	/
1	1	1	1		V	↓	=	↓
						04	03	02 01

Nota : ▭ Caratteri che normalmente non vengono stampati

4 ruote CCITT n. 2 Francia carattere Baltea MAIUSCOLO

					LTRS	LTRS	CFRS	CFRS
				b1	0	1	0	1
b5	b4	b3	b2					
0	0	0	0		✳	E	✳	3
0	0	0	1		≡	A	≡	–
0	0	1	0		>	S	>	'
0	0	1	1		I	U	8	7
0	1	0	0		<	D	<	✣
0	1	0	1		R	J	4	Ω
0	1	1	0		N	F	,	É
0	1	1	1		C	K	:	(
1	0	0	0		T	Z	5	+
1	0	0	1		L	W	)	2
1	0	1	0		H	Y	H	6
1	0	1	1		P	Q	0	1
1	1	0	0		O	B	9	?
1	1	0	1		G	↑	%	↑
1	1	1	0		M	X	.	/
1	1	1	1		V	↓	=	↓
					04	03	06	05

Nota : ▭ Caratteri che normalmente non vengono stampati

4 ruote CCITT n. 2 Inghilterra carattere Baltea MAIUSCOLO

				b1	LTRS 0	LTRS 1	CFRS 0	CFRS 1
b5	b4	b3	b2					
0	0	0	0		✳	E	✳	3
0	0	0	1		≡	A	≡	–
0	0	1	0		>	S	>	'
0	0	1	1		I	U	8	7
0	1	0	0		<	D	<	✠
0	1	0	1		R	J	4	Ω
0	1	1	0		N	F	,	%
0	1	1	1		C	K	:	(
1	0	0	0		T	Z	5	+
1	0	0	1		L	W	)	2
1	0	1	0		H	Y	£	6
1	0	1	1		P	Q	0	1
1	1	0	0		O	B	9	?
1	1	0	1		G	↑	@	↑
1	1	1	0		M	X	.	/
1	1	1	1		V	↓	=	↓
					04	03	08	07

Nota : ▭ Caratteri che normalmente non vengono stampati

4 ruote CCITT n. 2 Spagna carattere Baltea MAIUSCOLO

b5	b4	b3	b2	b1 = 0 LTRS	b1 = 1 LTRS	b1 = 0 CFRS	b1 = 1 CFRS
0	0	0	0	*	E	*	3
0	0	0	1	≡	A	≡	–
0	0	1	0	>	S	>	'
0	0	1	1	I	U	8	7
0	1	0	0	<	D	<	✠
0	1	0	1	R	J	4	Ω
0	1	1	0	N	F	,	%
0	1	1	1	C	K	:	(
1	0	0	0	T	Z	5	+
1	0	0	1	L	W	)	2
1	0	1	0	H	Y	Ñ	6
1	0	1	1	P	Q	0	1
1	1	0	0	O	B	9	?
1	1	0	1	G	↑	H	↑
1	1	1	0	M	X	.	/
1	1	1	1	V	↓	=	↓
				04	03	09	07

Nota : ▭ Caratteri che normalmente non vengono stampati

4 ruote CCITT n. 2 America Latina carattere Baltea MAIUSCOLO

b5	b4	b3	b2	b1 = 0 LTRS	b1 = 1 LTRS	b1 = 0 CFRS	b1 = 1 CFRS
0	0	0	0	✱	E	✱	3
0	0	0	1	≡	A	≡	–
0	0	1	0	>	S	>	'
0	0	1	1	I	U	8	7
0	1	0	0	<	D	<	⌖
0	1	0	1	R	J	4	Ω
0	1	1	0	N	F	,	°
0	1	1	1	C	K	:	(
1	0	0	0	T	Z	5	+
1	0	0	1	L	W	)	2
1	0	1	0	H	Y	;	6
1	0	1	1	P	Q	0	1
1	1	0	0	O	B	9	?
1	1	0	1	G	↑	Ñ	↑
1	1	1	0	M	X	.	/
1	1	1	1	V	↓	=	↓
				04	03	10	01

Nota : ◥ Caratteri che normalmente non vengono stampati

4 ruote CCITT n. 2 Standard carattere Baltea minuscolo

b5	b4	b3	b2	b1 = 0 LTRS	b1 = 1 LTRS	b1 = 0 CFRS	b1 = 1 CFRS
0	0	0	0	✳	e	✳	3
0	0	0	1	≡	a	≡	–
0	0	1	0	>	s	>	'
0	0	1	1	i	u	8	7
0	1	0	0	<	d	<	· ✣
0	1	0	1	r	j	4	Ω
0	1	1	0	n	f	,	□
0	1	1	1	c	k	:	(
1	0	0	0	t	z	5	+
1	0	0	1	l	w	)	2
1	0	1	0	h	y	⊠	6
1	0	1	1	p	q	0	1
1	1	0	0	o	b	9	?
1	1	0	1	g	↑	⊟	↑
1	1	1	0	m	x	.	/
1	1	1	1	v	↓	=	↓
				16	15	12	11

Nota : ◥ Caratteri che normalmente non vengono stampati

4 ruote CCITT n. 2 Messico carattere Baltea MAIUSCOLO

b5	b4	b3	b2	b1=0 LTRS	b1=1 LTRS	b1=0 CFRS	b1=1 CFRS
0	0	0	0	*	E	*	3
0	0	0	1	≡	A	≡	–
0	0	1	0	>	S	>	'
0	0	1	1	I	U	8	7
0	1	0	0	<	D	<	✠
0	1	0	1	R	J	4	♎
0	1	1	0	N	F	,	$
0	1	1	1	C	K	:	(
1	0	0	0	T	Z	5	+
1	0	0	1	L	W	)	2
1	0	1	0	H	Y	Ñ	6
1	0	1	1	P	Q	0	1
1	1	0	0	O	B	9	?
1	1	0	1	G	↑	;	↑
1	1	1	0	M	X	.	/
1	1	1	1	V	↓	=	↓

04 03 18 17

Nota : ▭ Caratteri che normalmente non vengono stampati

4 ruote CCITT n. 2 Portogallo carattere Baltea MAIUSCOLO

	b5	b4	b3	b2	LTRS b1=0	LTRS b1=1	CFRS b1=0	CFRS b1=1
	0	0	0	0	*	E	*	3
	0	0	0	1	≡	A	≡	–
	0	0	1	0	>	S	>	'
	0	0	1	1	I	U	8	7
	0	1	0	0	<	D	<	₱
	0	1	0	1	R	J	4	Ω
	0	1	1	0	N	F	,	Ã
	0	1	1	1	C	K	:	(
	1	0	0	0	T	Z	5	+
	1	0	0	1	L	W	)	2
	1	0	1	0	H	Y	Ç	6
	1	0	1	1	P	Q	0	1
	1	1	0	0	O	B	9	?
	1	1	0	1	G	↑	Õ	↑
	1	1	1	0	M	X	.	/
	1	1	1	1	V	↓	=	↓
					04	03	20	19

Nota : ▭ Caratteri che normalmente non vengono stampati

4 ruote CCITT n. 2 Danimarca carattere Baltea minuscolo

b5	b4	b3	b2	b1 = 0 LTRS	b1 = 1 LTRS	b1 = 0 CFRS	b1 = 1 CFRS
0	0	0	0	✳	e	✳	3
0	0	0	1	≡	a	≡	–
0	0	1	0	>	s	>	'
0	0	1	1	i	u	8	7
0	1	0	0	<	d	<	✠
0	1	0	1	r	j	4	Ω
0	1	1	0	n	f	,	å
0	1	1	1	c	k	:	(
1	0	0	0	t	z	5	+
1	0	0	1	l	w	)	2
1	0	1	0	h	y	Ø	6
1	0	1	1	p	q	0	1
1	1	0	0	o	b	9	?
1	1	0	1	g	↑	æ	↑
1	1	1	0	m	x	.	/
1	1	1	1	v	↓	=	↓
				16	15	14	13

Nota : ▭ Caratteri che normalmente non vengono stampati

4 ruote CCITT n. 2 Svezia carattere Baltea MAIUSCOLO

	b5	b4	b3	b2	LTRS (b1=0)	LTRS (b1=1)	CFRS (b1=0)	CFRS (b1=1)
04	0	0	0	0	✳	E	✳	3
03	0	0	0	1	≡	A	≡	–
26	0	0	1	0	>	S	>	'
25	0	0	1	1	I	U	8	7
	0	1	0	0	<	D	<	✠
	0	1	0	1	R	J	4	Ω
	0	1	1	0	N	F	,	Å
	0	1	1	1	C	K	:	(
	1	0	0	0	T	Z	5	+
	1	0	0	1	L	W	)	2
	1	0	1	0	H	Y	Ö	6
	1	0	1	1	P	Q	0	1
	1	1	0	0	O	B	9	?
	1	1	0	1	G	↑	Ä	↑
	1	1	1	0	M	X	.	/
	1	1	1	1	V	↓	=	↓

Nota : ▭ Caratteri che normalmente non vengono stampati

4 ruote 5 bit Russia carattere quadrato MAIUSCOLO

b5	b4	b3	b2	b1 = 0 LTRS	b1 = 1 LTRS	b1 = 0 CFRS	b1 = 1 CFRS
0	0	0	0	✱	E	✱	3
0	0	0	1	≡	A	≡	–
0	0	1	0	>	C	>	’
0	0	1	1	И	У	8	7
0	1	0	0	<	Д	<	✠
0	1	0	1	Р	Й	4	Ю
0	1	1	0	Н	Ф	,	Э
0	1	1	1	Ц	К	:	(
1	0	0	0	Т	Ч	5	+
1	0	0	1	Л	В	)	2
1	0	1	0	Х	ЬІ	Щ	6
1	0	1	1	П	Я	0	1
1	1	0	0	О	Б	9	?
1	1	0	1	Г	↑	Ш	↑
1	1	1	0	М	Ь	.	/
1	1	1	1	Ж	↓	=	↓
				32	31	30	29

Nota : ◪ Caratteri che normalmente non vengono stampati

6 ruote triplo scambio Grecia carattere Baltea MAIUSCOLO

b5	b4	b3	b2	b1	Lett. Latine 1	Lett. Latine 0	Cifre 1	Cifre 0	Lett. Greche 1	Lett. Greche 0
0	0	0	0		E	*	3	*	E	*
0	0	0	1		A	≡	–	≡	A	≡
0	0	1	0		S	>	'	>	Σ	>
0	0	1	1		U	I	7	8	Θ	I
0	1	0	0		D	<	✠	<	Δ	<
0	1	0	1		J	R	✠	4	Ξ	P
0	1	1	0		F	N	°	,	Φ	N
0	1	1	1		K	C	(	:	K	Ψ
1	0	0	0		Z	T	+	5	Z	T
1	0	0	1		W	L	2	)	W	Λ
1	0	1	0		Y	H	6	;	Y	H
1	0	1	1		Q	P	1	0	Q	Π
1	1	0	0		B	O	?	9	B	O
1	1	0	1		↑	G	↑	%	↑	Γ
1	1	1	0		X	M	/	.	X	M
1	1	1	1		↓	V	↓	=	↓	Ω
					03	04	01	02	27	28

Nota : ▭ Caratteri che normalmente non vengono stampati

4 ruote CCITT n 2 Brasile carattere Baltea MAIUSCOLO

b5	b4	b3	b2	b1 = 0 LTRS	b1 = 1 LTRS	b1 = 0 CFRS	b1 = 1 CFRS
0	0	0	0	*	E	*	3
0	0	0	1	≡	A	≡	–
0	0	1	0	>	S	>	'
0	0	1	1	I	U	8	7
0	1	0	0	<	D	<	✠
0	1	0	1	R	J	4	Ω
0	1	1	0	N	F	,	$
0	1	1	1	C	K	:	(
1	0	0	0	T	Z	5	+
1	0	0	1	L	W	)	2
1	0	1	0	H	Y	Ñ	6
1	0	1	1	P	Q	O	1
1	1	0	0	O	B	9	?
1	1	0	1	G	↑	Ç	↑
1	1	1	0	M	X	.	/
1	1	1	1	V	↓	=	↓

04 03 39. 17

Nota : ◻ Caratteri che normalmente non vengono stampati

6 ruote RASCII carattere quadrato MAIUSCOLO/minuscolo

b4	b3	b2	b1	b7=0 b6=1 b5=0	b7=0 b6=1 b5=1	b7=1 b6=0 b5=0	b7=1 b6=0 b5=1	b7=1 b6=1 b5=0	b7=1 b6=1 b5=1
0	0	0	0		0	`	P	@	p
0	0	0	1	!	1	A	Q	a	q
0	0	1	0	”	2	B	R	b	r
0	0	1	1	#	3	C	S	c	s
0	1	0	0	$	4	D	T	d	t
0	1	0	1	%	5	E	U	e	u
0	1	1	0	&	6	F	V	f	v
0	1	1	1	’	7	G	W	g	w
1	0	0	0	(	8	H	X	h	x
1	0	0	1	)	9	I	Y	i	y
1	0	1	0	*	:	J	Z	j	z
1	0	1	1	+	;	K	[	k	{
1	1	0	0	,	<	L	~	l	¯
1	1	0	1	–	=	M	]	m	}
1	1	1	0	.	>	N	^	n	|
1	1	1	1	/	?	O	_	o	
				51	52	53	54	55	56

4 ruote RASCII carattere quadrato MAIUSCOLO

b7	0	0	1	1	1	1
b6	1	1	0	0	1	1
b5	0	1	0	1	0	1

b4	b3	b2	b1							
0	0	0	0		0	`	P		
0	0	0	1	!	1	A	Q		
0	0	1	0	”	2	B	R		
0	0	1	1	#	3	C	S		
0	1	0	0	$	4	D	T		
0	1	0	1	%	5	E	U		
0	1	1	0	&	6	F	V		
0	1	1	1	’	7	G	W		
1	0	0	0	(	8	H	X		
1	0	0	1	)	9	I	Y		
1	0	1	0	*	:	J	Z		
1	0	1	1	+	;	K	[		
1	1	0	0	,	<	L	~		
1	1	0	1	–	=	M	]		
1	1	0	1	.	>	N	^		
1	1	1	1	/	?	O	_		
				51	52	53	54		

Nota : Alla ricezione dei codici corrispondenti alle ultime due colonne (minuscole) la macchina stampa i caratteri maiuscoli corrispondenti

4 ruote USASCII carattere quadrato MAIUSCOLO

b7	0	0	1	1	1	1
b6	1	1	0	0	1	1
b5	0	1	0	1	0	1
b4 b3 b2 b1						
0 0 0 0		0	@	P		
0 0 0 1	!	1	A	Q		
0 0 1 0	”	2	B	R		
0 0 1 1	#	3	C	S		
0 1 0 0	$	4	D	T		
0 1 0 1	%	5	E	U		
0 1 1 0	&	6	F	V		
0 1 1 1	’	7	G	W		
1 0 0 0	(	8	H	X		
1 0 0 1	)	9	I	Y		
1 0 1 0	*	:	J	Z		
1 0 1 1	+	;	K	[		
1 1 0 0	,	<	L	\		
1 1 0 1	—	=	M	]		
1 1 1 0	.	>	N	^		
1 1 1 1	/	?	O	_		
			51	52	57	58

Nota : Alla ricezione dei codici corrispondenti alle ultime due colonne (minuscole) la macchina stampa i caratteri maiuscoli corrispondenti

6 ruote USASCII carattere quadrato MAIUSCOLO/minuscolo

	b7	0	0	1	1	1	1
	b6	1	1	0	0	1	1
	b5	0	1	0	1	0	1
b4	b3	b2	b1								
0	0	0	0		0	@	P	`	p
0	0	0	1	!	1	A	Q	a	q
0	0	1	0	”	2	B	R	b	r
0	0	1	1	#	3	C	S	c	s
0	1	0	0	$	4	D	T	d	t
0	1	0	1	%	5	E	U	e	u
0	1	1	0	&	6	F	V	f	v
0	1	1	1	’	7	G	W	g	w
1	0	0	0	(	8	H	X	h	x
1	0	0	1	)	9	I	Y	i	y
1	0	1	0	*	:	J	Z	j	z
1	0	1	1	+	;	K	[	k	{
1	1	0	0	,	<	L	\	l	¦
1	1	0	1	–	=	M	]	m	}
1	1	0	1	.	>	N	^	n	~
1	1	1	1	/	?	O	_	o	//
				51	52	57	58	59	60

Nota : ◪ Caratteri che normalmente non vengono stampati

4 ruote ISO/Svezia carattere quadrato MAIUSCOLO

b7	0	0	1	1	1	1
b6	1	1	0	0	1	1
b5	0	1	0	1	0	1
b4 b3 b2 b1						
0 0 0 0		0	@	P		
0 0 0 1	!	1	A	Q		
0 0 1 0	”	2	B	R		
0 0 1 1	£	3	C	S		
0 1 0 0	$	4	D	T		
0 1 0 1	%	5	E	U		
0 1 1 0	&	6	F	V		
0 1 1 1	’	7	G	W		
1 0 0 0	(	8	H	X		
1 0 0 1	)	9	I	Y		
1 0 1 0	*	:	J	Z		
1 0 1 1	+	;	K	Ä		
1 1 0 0	,	<	L	Ö		
1 1 0 1	–	=	M	Å		
1 1 1 0	.	>	N	^		
1 1 1 1	/	?	O	_		
	69	52	57	67		

Nota : Alla ricezione dei codici corrispondenti alle ultime due colonne (minuscole) la macchina stampa i caratteri maiuscoli corrispondenti

6 ruote ISO/Svezia carattere quadrato MAIUSCOLO/minuscolo

b4	b3	b2	b1	b7=0 b6=0 b5=0	b7=0 b6=0 b5=1	b7=0 b6=1 b5=0	b7=0 b6=1 b5=1	b7=1 b6=0 b5=0	b7=1 b6=0 b5=1
0	0	0	0		0	@	P	`	p
0	0	0	1	!	1	A	Q	a	q
0	0	1	0	”	2	B	R	b	r
0	0	1	1	£	3	C	S	c	s
0	1	0	0	$	4	D	T	d	t
0	1	0	1	%	5	E	U	e	u
0	1	1	0	&	6	F	V	f	v
0	1	1	1	’	7	G	W	g	w
1	0	0	0	(	8	H	X	h	x
1	0	0	1	)	9	I	Y	i	y
1	0	1	0	*	:	J	Z	j	z
1	0	1	1	+	;	K	Ä	k	ä
1	1	0	0	,	<	L	Ö	l	ö
1	1	0	1	–	=	M	Å	m	a
1	1	1	0	.	>	N	^	n	–
1	1	1	1	/	?	O	_	o	//
				69	52	57	67	59	68

Nota : ▭ Caratteri che normalmente non vengono stampati

4 ruote ISO/Danimarca carattere quadrato MAIUSCOLO

	b7	0	0	1	1	1	1
	b6	1	1	0	0	1	1
	b5	0	1	0	1	0	1
b4	b3	b2	b1				
0	0	0	0		0	@	P		
0	0	0	1	!	1	A	Q		
0	0	1	0	"	2	B	R		
0	0	1	1	£	3	C	S		
0	1	0	0	$	4	D	T		
0	1	0	1	%	5	E	U		
0	1	1	0	&	6	F	V		
0	1	1	1	'	7	G	W		
1	0	0	0	(	8	H	X		
1	0	0	1	)	9	I	Y		
1	0	1	0	*	:	J	Z		
1	0	1	1	+	;	K	Æ		
1	1	0	0	,	<	L	Ø		
1	1	0	1	–	=	M	Å		
1	1	1	0	.	>	N	^		
1	1	1	1	/	?	O	_		
				69	52	57	70		

Nota : Alla ricezione dei codici corrispondenti alle ultime due colonne (minuscole) la macchina stampa i caratteri maiuscoli corrispondenti

6 ruote ISO/Danimarca carattere quadrato MAIUSCOLO/minuscolo

b4	b3	b2	b1	b7=0 b6=1 b5=0	b7=0 b6=1 b5=1	b7=1 b6=0 b5=0	b7=1 b6=0 b5=1	b7=1 b6=1 b5=0	b7=1 b6=1 b5=1
0	0	0	0		0	@	P	`	p
0	0	0	1	!	1	A	Q	a	q
0	0	1	0	"	2	B	R	b	r
0	0	1	1	£	3	C	S	c	s
0	1	0	0	$	4	D	T	d	t
0	1	0	1	%	5	E	U	e	u
0	1	1	0	&	6	F	V	f	v
0	1	1	1	'	7	G	W	g	w
1	0	0	0	(	8	H	X	h	x
1	0	0	1	)	9	I	Y	i	y
1	0	1	0	*	:	J	Z	j	z
1	0	1	1	+	;	K	Æ	k	æ
1	1	0	0	,	<	L	ø	l	ø
1	1	0	1	–	=	M	Å	m	å
1	1	1	0	.	>	N	^	n	|
1	1	1	1	/	?	O	_	o	
				69	52	57	70	59	71

4 ruote ISO/Inghilterra carattere quadrato MAIUSCOLO

	b7	0	0	1	1	1	1
	b6	1	1	0	0	1	1
	b5	0	1	0	1	0	1
b4	b3	b2	b1						
0	0	0	0		0	@	P		
0	0	0	1	!	1	A	Q		
0	0	1	0	"	2	B	R		
0	0	1	1	£	3	C	S		
0	1	0	0	$	4	D	T		
0	1	0	1	%	5	E	U		
0	1	1	0	&	6	F	V		
0	1	1	1	'	7	G	W		
1	0	0	0	(	8	H	X		
1	0	0	1	)	9	I	Y		
1	0	1	0	*	:	J	Z		
1	0	1	1	+	;	K	[		
1	1	0	0	,	<	L	\		
1	1	0	1	–	=	M	]		
1	1	0	1	.	>	N	↑		
1	1	1	1	/	?	O	_		
				69	52	57	72		

Nota : Alla ricezione dei codici corrispondenti alle ultime due colonne (minuscole) la macchina stampa i caratteri maiuscoli corrispondenti

6 ruote ISO/Inghilterra carattere quadrato MAIUSCOLO/minuscolo

b4	b3	b2	b1	b7=0 b6=0 b5=0	b7=0 b6=0 b5=1	b7=0 b6=1 b5=0	b7=0 b6=1 b5=1	b7=1 b6=0 b5=0	b7=1 b6=0 b5=1	b7=1 b6=1 b5=0	b7=1 b6=1 b5=1
0	0	0	0		0	@	P	`	p		
0	0	0	1	!	1	A	Q	a	q		
0	0	1	0	”	2	B	R	b	r		
0	0	1	1	£	3	C	S	c	s		
0	1	0	0	$	4	D	T	d	t		
0	1	0	1	%	5	E	U	e	u		
0	1	1	0	&	6	F	V	f	v		
0	1	1	1	’	7	G	W	g	w		
1	0	0	0	(	8	H	X	h	x		
1	0	0	1	)	9	I	Y	i	y		
1	0	1	0	*	:	J	Z	j	z		
1	0	1	1	+	;	K	[	k	{		
1	1	0	0	,	<	L	\	l	¦		
1	1	0	1	–	=	M	]	m	}		
1	1	0	1	.	>	N	↑	n	¯		
1	1	1	1	/	?	O	_	o	//		
				69	52	57	72	59	73		

Nota : ▭ Caratteri che normalmente non vengono stampati

4 ruote ISO/Russia carattere quadrato MAIUSCOLO

	b7	0	0	1	1	1	1
	b6	1	1	0	0	1	1
	b5	0	1	0	1	0	1
b4	b3	b2	b1								
0	0	0	0	.	0			Ю	П
0	0	0	1	!	1			А	Я
0	0	1	0	”	2			Б	Р
0	0	1	1	#	3			Ц	С
0	1	0	0	¤	4			Д	Т
0	1	0	1	%	5			Е	У
0	1	1	0	&	6			Ф	Ж
0	1	1	1	’	7			Г	В
1	0	0	0	(	8			Х	Ь
1	0	0	1	)	9			И	Ы
1	0	1	0	*	:			Й	З
1	0	1	1	+	;			К	Ш
1	1	0	0	,	<			Л	Э
1	1	0	1	–	=			М	Щ
1	1	1	0	.	>			Н	Ч
1	1	1	1	/	?			О	_
				79	52			80	81

Nota : Alla ricezione dei codici corrispondenti alle penultime due colonne (minuscole) la macchina stampa i caratteri maiuscoli corrispondenti

6 ruote ISO/Italia carattere quadrato MAIUSCOLO/minuscolo

	b7	0	0	1	1	1	1
	b6	1	1	0	0	1	1
	b5	0	1	0	1	0	1
b4	b3	b2	b1				
0	0	0	0		0	§	P	à	p
0	0	0	1	!	1	A	Q	a	q
0	0	1	0	”	2	B	R	b	r
0	0	1	1	£	3	C	S	c	s
0	1	0	0	$	4	D	T	d	t
0	1	0	1	%	5	E	U	e	u
0	1	1	0	&	6	F	V	f	v
0	1	1	1	’	7	G	W	g	w
1	0	0	0	(	8	H	X	h	x
1	0	0	1	)	9	I	Y	i	y
1	0	1	0	*	:	J	Z	j	z
1	0	1	1	+	;	K	ì	k	é
1	1	0	0	,	<	L	°	l	ù
1	1	0	1	–	=	M	ò	m	è
1	1	1	0	.	>	N	^	n	~
1	1	1	1	/	?	O	_	o	//
				69	52	75	76	77	78

Nota : ▭ Caratteri che normalmente non vengono stampati

6 ruote ISO/Danimarca carattere quadrato MAIUSCOLO/minuscolo

b4	b3	b2	b1	b7=0 b6=1 b5=0	b7=0 b6=1 b5=1	b7=1 b6=0 b5=0	b7=1 b6=0 b5=1	b7=1 b6=1 b5=0	b7=1 b6=1 b5=1
0	0	0	0		0	@	P	`	p
0	0	0	1	!	1	A	Q	a	q
0	0	1	0	”	2	B	R	b	r
0	0	1	1	£	3	C	S	c	s
0	1	0	0	$	4	D	T	d	t
0	1	0	1	%	5	E	U	e	u
0	1	1	0	&	6	F	V	f	v
0	1	1	1	’	7	G	W	g	w
1	0	0	0	(	8	H	X	h	x
1	0	0	1	)	9	I	Y	i	y
1	0	1	0	*	:	J	Z	j	z
1	0	1	1	+	;	K	Æ	k	æ
1	1	0	0	,	<	L	Ø	l	ø
1	1	0	1	–	=	M	Å	m	å
1	1	1	0	.	>	N	^	n	~
1	1	1	1	/	?	O	_	o	//
				69	52	57	70	59	82

Nota : ◪ Caratteri che normalmente non vengono stampati

6 ruote ISO/Germania carattere quadrato MAIUSCOLO/minuscolo

	b7	0	0	1	1	1	1
	b6	1	1	0	0	1	1
	b5	0	1	0	1	0	1
b4	b3	b2	b1				
0	0	0	0		0	§	P	`	p
0	0	0	1	!	1	A	Q	a	q
0	0	1	0	"	2	B	R	b	r
0	0	1	1	£	3	C	S	c	s
0	1	0	0	$	4	D	T	d	t
0	1	0	1	%	5	E	U	e	u
0	1	1	0	&	6	F	V	f	v
0	1	1	1	'	7	G	W	g	w
1	0	0	0	(	8	H	X	h	x
1	0	0	1	)	9	I	Y	i	y
1	0	1	0	*	:	J	Z	j	z
1	0	1	1	+	;	K	Ä	k	ä
1	1	0	0	,	<	L	Ö	l	ö
1	1	0	1	–	=	M	Ü	m	ü
1	1	1	0	.	>	N	^	n	β
1	1	1	1	/	?	O	_	o	//
					69	52	75	83	59	84

Nota : ▭ Caratteri che normalmente non vengono stampati

6 ruote ISO/Francia carattere quadrato MAIUSCOLO/minuscolo

	b7	0	0	1	1	1	1
	b6	1	1	0	0	1	1
	b5	0	1	0	1	0	1
b4	b3	b2	b1								
0	0	0	0		0	à	P	`	p
0	0	0	1	!	1	A	Q	a	q
0	0	1	0	”	2	B	R	b	r
0	0	1	1	£	3	C	S	c	s
0	1	0	0	$	4	D	T	d	t
0	1	0	1	%	5	E	U	e	u
0	1	1	0	&	6	F	V	f	v
0	1	1	1	’	7	G	W	g	w
1	0	0	0	(	8	H	X	h	x
1	0	0	1	)	9	I	Y	i	y
1	0	1	0	*	:	J	Z	j	z
1	0	1	1	+	;	K	°	k	é
1	1	0	0	,	<	L	ç	l	ù
1	1	0	1	—	=	M	§	m	è
1	1	1	0	.	>	N	^	n	~
1	1	1	1	/	?	O	_	o	//
					69	52	87	88	59	78

Nota : ◪ Caratteri che normalmente non vengono stampati

4 ruote ISO/Italia carattere quadrato MAIUSCOLO

	b7	0	0	1	1	1	1
	b6	1	1	0	0	1	1
	b5	0	1	0	1	0	1
b4	b3	b2	b1						
0	0	0	0		0	§	P		
0	0	0	1	!	1	A	Q		
0	0	1	0	"	2	B	R		
0	0	1	1	£	3	C	S		
0	1	0	0	$	4	D	T		
0	1	0	1	%	5	E	U		
0	1	1	0	&	6	F	V		
0	1	1	1	'	7	G	W		
1	0	0	0	(	8	H	X		
1	0	0	1	)	9	I	Y		
1	0	1	0	*	:	J	Z		
1	0	1	1	+	;	K	ì		
1	1	0	0	,	<	L	°		
1	1	0	1	—	=	M	ò		
1	1	0	1	.	>	N	^		
1	1	1	1	/	?	O	_		
					69	52	75	76	

Nota : Alla ricezione dei codici corrispondenti alle ultime due colonne (minuscole) la macchina stampa i caratteri maiuscoli corrispondenti

4 ruote ISO/Germania carattere quadrato MAIUSCOLO

b4	b3	b2	b1	b7=0 b6=1 b5=0	b7=0 b6=1 b5=1	b7=1 b6=0 b5=0	b7=1 b6=0 b5=1	b7=1 b6=1 b5=0	b7=1 b6=1 b5=1
0	0	0	0		0	§	P		
0	0	0	1	!	1	A	Q		
0	0	1	0	”	2	B	R		
0	0	1	1	£	3	C	S		
0	1	0	0	$	4	D	T		
0	1	0	1	%	5	E	U		
0	1	1	0	&	6	F	V		
0	1	1	1	’	7	G	W		
1	0	0	0	(	8	H	X		
1	0	0	1	)	9	I	Y		
1	0	1	0	*	:	J	Z		
1	0	1	1	+	;	K	Ä		
1	1	0	0	,	<	L	Ö		
1	1	0	1	–	=	M	Ü		
1	1	1	0	.	>	N	^		
1	1	1	1	/	?	O	_		
				69	52	75	83		

Nota : Alla ricezione dei codici corrispondenti alle ultime due colonne (minuscole) la macchina stampa i caratteri maiuscoli corrispondenti

4 ruote ISO/Francia carattere quadrato MAIUSCOLO

b7	0	0	1	1	1	1
b6	1	1	0	0	1	1
b5	0	1	0	1	0	1
b4 b3 b2 b1						
0 0 0 0		0	à	P		
0 0 0 1	!	1	A	Q		
0 0 1 0	”	2	B	R		
0 0 1 1	£	3	C	S		
0 1 0 0	$	4	D	T		
0 1 0 1	%	5	E	U		
0 1 1 0	&	6	F	V		
0 1 1 1	’	7	G	W		
1 0 0 0	(	8	H	X		
1 0 0 1	)	9	I	Y		
1 0 1 0	*	:	J	Z		
1 0 1 1	+	;	K	°		
1 1 0 0	,	<	L	ç		
1 1 0 1	–	=	M	§		
1 1 1 0	.	>	N	^		
1 1 1 1	/	?	O	_		
		69	52	87	88	

Nota : Alla ricezione dei codici corrispondenti alle ultime due colonne (minuscole) la macchina stampa i caratteri maiuscoli corrispondenti

6 ruote BCD PTT/6 carattere quadrato MAIUSCOLO/minuscolo

	b4	0	0	0	0	1	1
	b8	0	0	1	1	0	0
	Shift	0	1	0	1	0	1
bB	bA b2 b1						
0	0 0 0			*	8	$	4
0	0 0 1	±	1	(	9	%	5
0	0 1 0	@	2	)	0	¢	6
0	0 1 1	#	3	”	’	&	7
0	1 0 0	>	>	Y	y	U	u
0	1 0 1	?	/	Z	z	V	v
0	1 1 0	S	s	≢	≠	W	w
0	1 1 1	T	t	,	,	X	x
1	0 0 0	_	-	Q	q	M	m
1	0 0 1	J	j	R	r	N	n
1	0 1 0	K	k	ɾ	⁄	O	o
1	0 1 1	L	l	:	;	P	p
1	1 0 0	+	=	H	h	D	d
1	1 0 1	A	a	I	i	E	e
1	1 1 0	B	b	√	◊	F	f
1	1 1 1	C	c	.	.	G	g
		91	92	89	90	93	94

Nota : caratteri che normalmente non vengono stampati

INDICE ANALITICO

P 505 - America latina	4 ruote	7
P 515 - Brasile	4 ruote	15
P 510 - Danimarca	4 ruote	11
P 807 - Danimarca/ISO	4 ruote	23
P 808 - Danimarca/ISO	6 ruote	24
P 815 - Danimarca/ISO	6 ruote	29
P 502 - Francia	4 ruote	4
P 818 - Francia/ISO	6 ruote	31
P 822 - Francia/ISO	4 ruote	34
P 514 - Grecia	4 ruote	14
P 816 - Germania/ISO	6 ruote	30
P 820 - Germania/ISO	4 ruote	33
P 503 - Inghilterra	4 ruote	5
P 809 - Inghilterra/ISO	4 ruote	25
P 810 - Inghilterra/ISO	6 ruote	26
P 501 - Italia	4 ruote	3
P 814 - Italia/ISO	6 ruote	28
P 819 - Italia/ISO	4 ruote	32
P 507 - Messico	4 ruote	9
P 508 - Portogallo	4 ruote	10
P 823 - PTT/6 BCD	6 ruote	35
P 825 - PTT/6 BCD	6 ruote	36
P 801 - RASCII	6 ruote	17
P 802 - RASCII	4 ruote	18
P 513 - Russia	4 ruote	13
P 813 - Russia/ISO	4 ruote	27
P 504 - Spagna	4 ruote	6
P 506 - Standard	4 ruote	8
P 511 - Svezia	4 ruote	12
P 805 - Svezia/ISO	4 ruote	21
P 806 - Svezia/ISO	6 ruote	22
P 803 - USASCII	4 ruote	19
P 804 - USASCII	6 ruote	20

LETTERA DI COMMENTO
OLIVETTI Te 300 - RUOTE DI STAMPA

Manuale generale Cod. Mark.: 06-11-02/4-9 I

Tutte le osservazioni sono utili per adeguare le nostre pubblicazioni agli scopi a cui sono destinate. Per le note ed i suggerimenti che non rientrano tra le domande elencate, si prega di utilizzare lo spazio destinato al commento.

	Sì	No
. Questa pubblicazione risponde alle Vostre esigenze?	☐	☐
. Trovate la materia:		
facile da leggere e capire	☐	☐
organizzata in modo appropriato	☐	☐
completa ed esauriente	☐	☐
. Come intendete usare questa pubblicazione:		
introduzione all'argomento	☐	☐
conoscenza approfondita dell'argomento	☐	☐
notizie sulle caratteristiche d	☐	☐
addestramento	☐	☐
referenza	☐	☐
altro	☐	☐

COMMENTO

Per osservazioni particolari Vi preghiamo di fare riferimento ai numeri di pagina e di riga.

Data

Mittente

ING. C. OLIVETTI & C., S.p.A.
DIREZIONE MARKETING
PALAZZO UFFICI

10015 I V R E A (ITALIA)

Ing. C. Olivetti & C., S.p.A.
Direzione Marketing
Palazzo Uffici
10015 IVREA (Italia)

Tel. 525 - Telegr. Olimark
Telex 21043 Olimark